



ANEXO 2

Instalación y configuración de usuarios de centro en Tablets (ejemplo con Samsung Galaxy Tab A8)

Aunque en el actual anexo la instalación se realiza sobre siguiendo los pasos de este modelo en concreto, cualquier modificación necesaria para distintas versiones de HW deberá de adaptarse para conseguir el mismo resultado o mejorado de lo aquí mostrado.

Con la tablet actualizada en su versión más reciente de SO, se crearán los usuarios Administrador e invitado. Se crearán en el apartado de Cuentas y copia de seguridad, donde encontramos la opción de “Usuarios” y ahí añadimos el usuario “Invitado” que no tendrá privilegios. Este será el usuario habitual con el que usarán los usuarios de los centros la tablet por defecto. Para acceder al usuario Propietario, se especificará el camino y la posibilidad de modificación, que solo estará disponible para los responsables de los centros.

El usuario Propietario tendrá una clave específica que vendrá configurada a la entrega del dispositivo en el centro. El usuario Invitado podrá tener una clave que será pública para cualquier usuario, o estará abierto, pero tendrá una configuración de permisos suficientemente restrictiva como para que no pueda ser modificable la configuración de la Tablet accediendo desde este usuario.

Algunas anotaciones:

- Para cambiar del usuario Propietario al Invitado, habrá que bloquear la pantalla del dispositivo y arriba a la derecha, donde aparecerá un icono de usuario el cuál se presionará para mostrar los 2 usuarios existentes (Invitado y Propietario). Habrá que pulsar Invitado en caso de querer cambiar.
- Cada vez que se reinicia o se apaga y se enciende el dispositivo, se perderá toda la información referente a ese invitado.
- En caso de cambiar de sesión de Invitado a Propietario y volver al login como Invitado, el sistema preguntará si queremos seguir con la misma sesión activa que tenías antes del cambio de Propietario a Invitado o si no, por defecto, se eliminará toda la información de la sesión de ese invitado.